

直流出力電流(全負荷).....	110mA	110mA
入力側フィルターの直流出力電圧(概略値)		
1/2(全負荷電流)の時.....	460V	410V
全負荷電流の時.....	405V	385V

* 直流出力電流 35mA 以上に対し電圧変動率の良くなる入力チョークの値を示してあります。若し直流出力電流が 35mA より小さい所で電圧変動率を悪くしないようにするためには入力チョークの値をもっと大きくしなければなりません。

参考事項

- なるべく垂直位置で使用して下さい。若し水平位置で使用する時には脚 1 と 4 を水平面におくようにして下さい。
- 通風に留意し、球の過熱を防いで下さい。

